



WH55820409C



**kallysto line à encastré complet: 2x USB-A Smart IC 12W + prise T23 Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Tension**

Tension de sortie 5 - 5 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Marron  
Code RAL 8014  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 92 mm  
Largeur 92 mm  
Profondeur 52 mm  
Nombre d'unités 3  
Profondeur des boîtes d'encastrement 45 mm  
Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23 USB

**Installation, montage**

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connection / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Borne de raccordement  
Type de montage Fixation par vis  
Type de connecteur/prise USB USB

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK02

---

**Sécurité**

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
|-------------------------|------|

---

**Fonctions**

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
|------------------------------|-----|

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec éclairage fonctionnel | Non |
|----------------------------|-----|

---

**Identification**

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

---

**Textes**

---

|         |   |
|---------|---|
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
|---------|---|

---

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Connecteurs / Douilles | Avec 2 prises USB type A |
|------------------------|--------------------------|

---

|            |   |
|------------|---|
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|---|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Type de raccordement | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |
|----------------------|---|

---

|      |                |
|------|----------------|
| Type | Appareil gr. I |
|------|----------------|

---

**Durabilité**

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

---