

ARTICLE NO. 5180

DOTLUX Variateur rotatif pour LED 5-100W dimmable à coupure de phase



page de l'article



- Le variateur rotatif à LED est compatible avec les luminaires à LED à gradation par coupure de phase.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Convient pour les systèmes suivants :
- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- NIKO
- PEHA
- Exxact
- ELKO RS

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
POIDS EN KG	0.064	CLASSE DE PROTECTION	sans
CONSOMMATION EN WATTS	5 - 100	TENSION DE SORTIE	200
		GARANTIE EN ANNéES	3
		MODE DE COMMANDE	Sine Wave Reduction
Dimensions		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
Hauteur: 25mm		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
Longueur: 71mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
Largeur: 71mm		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		MONTAGE EN APPARENT	Non
		MODéLE	dynamique
		MONTAGE DE RAILS DIN	Non
		ENCASTRé	Oui
		CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR	Non
		BOîTIER	Boîtier en plastique
		PROGRAMMABLE	Non
		CONVIENT POUR CASAMBI	Non
		CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Non
		CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES	Non
		CONVIENT POUR TUYA	Non

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS

941999949

Dimension Longueur en mm

DIAMÈTRE EN MM

0

ABMESSUNGEN BREITE MM

71

ABMESSUNGEN HÖHE MM

25