

ARTIKEL NR. 5116

## CASAMBI DALI-Schnittstelle/Gateway passiv



zur Artikelseite



- CASAMBI zu DALI Gateway
- Ideal für DALI Gruppensteuerung (max. 64DALI Geräte mit DALI-Stromversorgung Art.5119)
- Bis zu 250DALI Geräte pro Schnittstelle in abhängig von der DALI-Stromversorgung (max. 250mA=249Geräte)
- Durchverdrahtbare DALI-Schnittstelle zum komfortablen Regeln von DALI-Lichtquellen via Casambi App
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- passives Gerät, externe Stromversorgung über DALI-Leitung notwendig! Kompatibel zu DALI-Stromversorgung (Art-Nr. 5119)
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- Steuerung von DALI Komponenten über CASAMBI
- Steuerung von CASAMBI Komponenten über DALI
- DALI Einzeladressierung oder DALI Gruppensteuerung/Broadcast
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
  - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
  - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
  - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

**WARENGRUPPE** EC002924\_Steuergerät für Leuchten

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0.015

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 40mm

**Breite:** 36mm

**Höhe:** 14mm

<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	9,5-22,5 DC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	2
<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Nein
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	9,5-22,5 DC
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941010729
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	40
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	36
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	14