

ARTIKEL NR. 5000-03-PA

DOTLUX Funk- und Tasterdimmer für Systeme mit 110-240V AC Pmax=150W Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM



zur Artikelseite

- Phasenabschrittdimmer für Geräte mit 110-240 Vac bis 150 W
- 2 Kabeleingänge
- Durchmesser: 50mm

WARENGRUPPE EC002924_Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.012
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 150

ABMESSUNGEN

Länge: 52mm
Breite: 42mm
Höhe: 21mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
SCHUTZKLASSE	I
AUSGANGSSPANNUNG	110 - 240 AC
GARANTIE IN JAHREN	0
ART DER STEUERUNG	Phasenabschnitt
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941904969
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	52
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	42
ABMESSUNGEN HÖHE MM	21