




WH41820105A



### basico 2x Prise de charge USB-A 12W + disque frontal pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Type de connecteur/prise USB | AA |
|------------------------------|----|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

##### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur                              | 60 mm   |
| Largeur                              | 60 mm   |
| Profondeur                           | 48.3 mm |
| Profondeur de montage                | 8.5 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 39.8 mm |

##### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Avec fusible fin               | Non |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Noir       |
| Code RAL              | 9005       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Tension

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tension d'entrée  | 230 - 230 V |
| Tension de sortie | 5 - 5 V     |

##### Courant électrique

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Courant de sortie | 2400 mA |
|-------------------|---------|

##### Textes

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Connecteurs / Douilles | Avec 2 prises USB type A                                                    |
| Fusible                | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Protection             | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels                   |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|