

ARTICLE NO. 5683

Actionneur de commutation à touche CASAMBI



page de l'article

- Mode de fonctionnement sélectionnable : actionneur de touche, actionneur de commutation pour les appareils sensibles
- Commande sans fil par application, interrupteur mural et détecteur de mouvement
- Allumage et extinction automatiques selon l'heure, les jours de la semaine, la date ou les heures d'ensoleillement
- Fonction de groupe
- Intégration dans des scènes et des animations
- iBeacon activable

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
POIDS EN KG	0.112	TENSION D'ENTRÉE	100 - 240 AC
		CLASSE DE PROTECTION	II
Dimensions	Longueur: 120mm Largeur: 50mm Hauteur: 33mm	TENSION DE SORTIE	100-240
		GARANTIE EN ANNéES	1
		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		MONTAGE EN APPARENT	Oui
		MONTAGE DE RAILS DIN	Oui
		ENCASTRé	Oui
		CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR	Non
		BOîTIER	Boîtier en plastique
		PROGRAMMABLE	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941004139
		DIMENSION LONGUEUR EN MM	120
		ABMESSUNGEN BREITE MM	50
		ABMESSUNGEN HöHE MM	33