


ARTICLE NO. 3138-1-M

Bloc d'alimentation LED QUICK-FIXadapt CC 13-30W 500-700mA 26-42V dimmable déphasage/décalage



page de l'article

- Pour QUICK-FIXadapt, fixation magnétique incluse
- Le bloc d'alimentation est graduable via un variateur à coupure de phase ou un variateur à coupure de phase.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués entre 10 % et 100 %.
- Variateurs adaptés : JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 et bien d'autres.
- Le courant de sortie est réglable : 500/550/600/700mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 500mA

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDéCESSEUR 4937

POIDS EN KG 0.153

CONSOMMATION EN WATTS 13-30

Dimensions

Longueur: 138mm

Largeur: 44mm

Hauteur: 44mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPéRATURE EN °C	85
CLASSE DE PROTECTION	II
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1000 V
TENSION DE SORTIE	26 - 42 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRée	198-264
GARANTIE EN ANNéES	5
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	198-264
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMètre (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTème PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
BOTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Oui
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	919000023
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	44
ABMESSUNGEN HÖHE MM	44
Ausgangsstrom in A	