

ARTIKEL NR. 5115

CASAMBI PWM-Dimmer 12-24V 4-Kanal max. 144W



zur Artikelseite



- PWM-Dimmer mit 4 Kanälen für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbaren 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert
- passend für 1-farbige Streifen, COLORselect Streifen, RGB und RGBW Streifen
- der max. Ausgangsstrom beträgt 6A, dieser kann frei auf die Kanäle 1-4 verteilt werden
- geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

WARENGRUPPE EC002924_Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.023
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT max. 144 bei 24V

ABMESSUNGEN

Länge: 73mm
Breite: 30mm
Höhe: 18mm

SCHUTZART (IP)	IP20
AUSGANGSSPANNUNG	12 - 24 DC
GARANTIE IN JAHREN	2
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941010449
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	73
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	18