



HAC306

### Interrupteur à coupure apparente 3P 63A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Courant assigné nominal                         | 63 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21                | 63 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B | 63 A |

##### Architecture

|               |    |
|---------------|----|
| Type de pôles | 3P |
|---------------|----|

##### Courant électrique

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B | 63 A |
|-------------------------------------------------|------|

##### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
|---------------------------|-------------------------|

##### Courant électrique

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A | 63 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 63 A |

##### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
|-----------------|---|

##### Courant électrique

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947   | 1.50 kA |
| Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947 | 1.50 kA |

##### Raccordement

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 35 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement        | 800 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V      |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 380 - 415 V |

##### Puissance

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Puissance dissipée par pôle à In    | 1.50 W  |
| Puissance dissipée totale sous IN   | 4.50 W  |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1   | 41000 W |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC-23 | 28000 W |

##### Installation, montage

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Couple de serrage | 3.5 - 3.85 Nm |
|-------------------|---------------|

##### Équipement

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle                        | Non |
| Nombre de contact auxiliaire inverseur                | 0   |
| Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF | 0   |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture                 | 0   |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Cache, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Connectivité

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

#### Fonctions

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Inverseur                                           | Non |
| Fonction interrupteur arrêt d'urgence               | Non |
| Fonction Interrupteur principal                     | Oui |
| Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |
| Fonction Interrupteur sécurité                      | Oui |
| Fonction Interrupteur sectionneur                   | Oui |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |