

Eaton 182419

Katalognummer: 182419

Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, P1, 32 A, Aufbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, Hartspiegelausführung, mit Bildschirm Montageblatt

Allgemeine Spezifikation



Produktname

Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter

Katalognummer

182419

Produkt Länge/Tiefe

116 mm

Produkthöhe

181 mm

Produktbreite

100 mm

Produktgewicht

0.583 kg

Zertifikat(e)

IEC/EN 60947

VDE 0660

IEC/EN 60204

IEC/EN 60947-3

EAN

4015081773459

Modellcode

P1-32/I2H/MBS/SVB/HI11



Powering Business Worldwide

Merkmale und Funktionen

Merkmale

Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter

Ausstattung:

Rotem Drehgriff und gelbem Sperrkragen
Montageblatt-Bildschirm

Funktionen

Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion

Verriegelungsvorrichtung

Verriegelbar in der Position 0 (Aus)

Anzahl der Pole

3

Allgemein

Zubehör

Vom Benutzer montierter Hilfsschalter oder Neutralleiter.

Schutzart

NEMA 12

Schutzart, Vorderseite

IP65

Lebensdauer, mechanisch

300.000 Schaltvorgänge

Montageart

Aufbau

Einbaulage

beliebig

Betriebsfrequenz

1200 Schaltspiele/h

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Produktkategorie

Hauptschalter

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)

6000 V AC

Sichere Trng

440 VAC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)

B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1

Schockfestigkeit

15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms

Geeignet für

Bodenmontage

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur – min

-25 °C

Anschlussquerschnitte

Anschlusskapazität

2 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228

Umgebungsbetriebstemperatur – max

40 °C

Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) – min

-20 °C

Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) – max

40 °C

Klimafestigkeit

Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

1 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig

1 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228

2 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig

Schr-Grö

M4, Anschlusschraube

Anzugsdrehmoment

1.6 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)

260 A

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)

300 A

Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)

290 A

Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)

250 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V

26.4 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V

26.4 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei AC-3, 500 V

23.4 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei AC-3, 660 V, 690 V

14.7 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei AC-21, 440 V

32 A

Bem.betriebsstrom (I_e) bei AC-23A, 230 V

32 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei AC-23A, 400 V, 415 V

32 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei AC-23A, 500 V

30 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei AC-23A, 690 V

19.8 A

Bemess.betriebsstrom (I_e) bei DC-1, Lasttrennschalter I/r = 1 ms

32 A

Bemess.betriebsstrom (I_e) bei DC-23A, 24 V

25 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei DC-23A, 48V

25 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei DC-23A, 60 V

25 A

Bemessungsbetriebsstrom (I_e) bei DC-23A, 120 V

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz

13 kW

Bem.betriebsleistg bei AC-3, 415 V, 50 Hz

13 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz

15 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz

15 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz

15 kW

Bemessungsbetriebsspannung (U_e) bei AC - max

690 V

Bemessungsdauerstrom (I_u)

32 A

Dauerstrom

Bemessungsdauerstrom I_u bei max. Querschnitt.

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_q)

80 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})

0,64 kA

640 A, Kontakte, 1 Sekunde

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz

50 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Belastbark

1,6 x I_e (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 %
Einschaltdauer)

1,3 x I_e (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 %
Einschaltdauer)

2 x I_e (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 %
Einschaltdauer)

Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V

1

Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V

2

Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V

2

Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V

3

Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu
IEC/EN60947-3)

320 A

Spannung je Kontaktpaar in Serie

60 V

Ansprechpartner

Kontaktzuverlässigkeit

1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V
DC, 10 mA)

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)

0

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)

1

Anzahl Hilfskontakte (Schließer)

1

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig p_{vid}

1.8 W

Verlustleistungskapazität P_{diss}

0 W

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, P_{vid}

1.8 W

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (I_n)

32 A

Statische Verlustleistung, stromunabhängig P_{VS}

0 W

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung

UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.

10.2.5 Heben

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2.6 Schlagprüfung

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.2.7 Beschriftungen

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Betätigungselement

Farbe des Auslösers

Rot

Stellgliedtyp

Drehantrieb Türkupplung

Downloads

Declarations of conformity

DA-DC-00004926.pdf

DA-DC-00004898.pdf

eCAD model

DA-CE-ETN.P1-32_I2H_MBS_SVB_HI11

Installationsanleitung

eaton-rotary-switches-p1-25-p3-63-80-main-switch-p3-instruction-leaflet-il008020zu.pdf

IL03802001Z

IL03801013Z

mCAD model

DA-CS-bauform5

DA-CD-bauform5

Produkt-Meldungen

MZ008006ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf

MZ008005ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf

Zeichnungen

eaton-rotary-switches-p1-main-switch-dimensions-003.eps

10.3 Schutzart von Baugruppen

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.4 Luft- und Kriechstrecken

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwärmung

Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.

10.11 Kurzschlussfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.

10.13 Mechanische Funktion

Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen in der Montageanweisung (IL) beachtet werden.



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia