

ARTICLE NO. 5277

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- WiFi DOTLUX Fusion Technology Push AC Variateur à coupure de phase, 1 canal de sortie.
- Pour faire varier et commuter des lampes LED monochromes à intensité variable ou des lampes halogènes.
- Contrôle Cloud Tuya APP, prend en charge l'allumage/l'extinction, le réglage de la luminosité, l'allumage/l'extinction différé de la lumière, la minuterie, la fonction de lecture de scènes et de musique.
- Commande vocale, supporte Amazon ECHO et les haut-parleurs intelligents.
- Type de variation réglable par dip-switch, coupure de phase/découpage.
- La luminosité minimale peut être préréglée par bouton-poussoir.
- entrée de commande supplémentaire par bouton-poussoir câblé
- Chaque module de variation peut également fonctionner comme un convertisseur TUYA to Fusion
- L'APP Tuya permet de piloter de manière synchrone un ou plusieurs contrôleurs ou pilotes de LED.
- Installation facile dans des boîtes de dérivation murales standard derrière un bouton-poussoir
- Protection contre la surchauffe/surcharge, rétablissement automatique
- Le courant d'appel des luminaires/ballasts LED connectés ne doit pas dépasser 130A

CATÉGORIE DE PRODUITS		EC002924_Steuergerät für Leuchten	
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-240 AC
POIDS EN KG	0.048	GARANTIE EN ANNéES	3
		MODE DE COMMANDE	Début de phase/section de phase
Dimensions	Largeur: 52mm Hauteur: 26mm Longueur: 52mm	CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-240 AC
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Oui
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Oui
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Oui
		CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Oui
		CONVIENT POUR TUYA	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934459
	Dimension Longueur en mm		
	DIAMèTRE EN MM	0	
	ABMESSUNGEN BREITE MM	52	
	ABMESSUNGEN HÖHE MM	26	