

Boîtier de distribution pour les commandes d'éclairage. AK2 DALI.



Embrochable partie frontale AK2, WAGO WINSTA® MIDI, out : 2x5pol DALI bleu

- Voor DALI gestuurde verlichting.
- Équipé d'un fil T de 2,5 mm².
- Tous les boîtiers sont, de série, autoverrouillants et déblocage par un outil
- Prise snap-in WAGO WINSTA® MIDI
- 5 pôles pour les applications DALI
- les connecteurs sont auto-verrouillables, détachables par outillage
- Assemblage avec des fils de connexion de 2,5 mm²

Réf. d'article :	AT7739
E-No:	127917349
EAN:	8712259336633
Longueur	125 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	42 mm
Raccordement du fil conducteur	5 pôles
Sortie connecteur	2 x 5 pôles, bleu
Précâblage	2,5 mm ²
Indice de protection	IP20
Type de fixation	Encliqueter
Couleur	gris - RAL 7035
Envoi	10

Les coiffes avant de la série AK2 DALI offrent des solutions lorsque la commande de l'éclairage dans la technique d'installation du bâtiment est réalisée au moyen de la norme DALI. Tout comme les composants d'éclairage disposent d'une interface DALI, les coiffes avant sont équipées de connecteurs DALI. Le système modulaire AK2 permet ainsi de réaliser des applications flexibles dans le domaine de la domotique, par exemple pour câbler rapidement et facilement des groupes de luminaires et les commander individuellement.