


ARTICLE NO. 5139

DOTLUX Télécommande pour luminaire LED pour locaux humides MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K givré avec capteur radar (2822-840120/2822-940120)



page de l'article

- Télécommande pour le réglage des fonctions du capteur MISTRAL
- Convient pour une hauteur de point lumineux de 4 m max.
- Une télécommande peut être utilisée pour un nombre quelconque de luminaires MISTRALsensor.
- La télécommande doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages.
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
- Plage de portée par dip switch 5m/10m/15m
- Capteur de lumière du jour (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux désactivé)
- Durée d'éclairage (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min)
- Durée de rémanence (0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / en continu)
- Luminosité de la persistance (10% / 20% / 30% / 50%)
- Zone de détection (25% / 50% / 75% / 100%)

CATÉGORIE DE PRODUITS EC000678_Fernbedienung

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.03

Dimensions

Longueur: 90mm

Largeur: 41mm

Hauteur: 11mm

GARANTIE EN ANNÉES 3

SANS FIL Non

TRANSMISSION DE SIGNAL Infrarouge

BIDIRECTIONNEL Non

UNIDIRECTIONNEL Oui

AUTO-APPRENTISSAGE Nein

AVEC AFFICHAGE Non

PRéPROGRAMMÉ Oui

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS 941999939

DIAMÈTRE EN MM 0

ABMESSUNGEN BREITE MM 41

ABMESSUNGEN HÖHE MM 11