

N. ELDAS®



## driver corrente costante per LED DALI-2 NFC progr. 350mA / 15.4W

Voce n 172289  
Codice EAN 7618403103674  
N. ELDAS® 919 390 246  
Marca Tridonic

### Descrizione

driver a corrente costante per LED DALI-2 100-1050mA con interfaccia NFC, programmato a 350mA, max. 15.4W / LxPxH: 120x51x30mm / TA: -25 bis +65°C / compatibile con le luci di emergenza

I nostri generatore di corrente costante per LED di alta qualità consentono un'alimentazione costante dei LED per garantire una potenza stabile e la massima efficienza energetica. Grazie alla bassa corrente di ripple, questo generatore di corrente costante per LED è a basso rumore e privo di sfarfallio. È inoltre dotato di protezione da circuito aperto e da sovratensioni, cortocircuiti e surriscaldamento.

- Bassa rumorosità grazie alla bassa corrente di ripple
- Luce priva di sfarfallio
- Protezione a vuoto e protezione da sovratensione, corto circuito e surriscaldamento

### Capitolati

tipo di reattore	elettronica con sorgente di corrente a LED
tensione d'uscita	7.0 V 44.0 V
corrente d'uscita	350.00 mA
potenza d'uscita	15 W
variazione DALI-2	si
regolazione con push-button	si
tipo di lampada	lampada LED
classe di protezione	II
lunghezza	120.0 mm



**MAX HAURI AG**  
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell  
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch  
maxhauri.ch

larghezza	51.0 mm
altezza	30.0 mm
peso netto	0.104 kg