

ARTIKEL NR. 5121

## CASAMBI Wandtaster 4-fach batterieelos



zur Artikelseite

- batterieloser Wandschalter zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- Wandschalter verfügt über vier individuell programmierbare Tasten (Einzelleuchten, Gruppen, Helligkeit, Farbe, Szenen, Animationen...)
- Programmierung der individuellen Tasten erfolgt über die CASAMBI App
- Erstprogrammierung erfolgt per Smartphone / Tablet mit NFC-Schnittstelle
- Verschiedene vorinstallierte Profile sind in der CASAMBI App wählbar
- Reichweite max. 10m in Gebäuden
- inkl. Rahmen Jäger direkt Opus 55 Inform

Das Mittelteil kann in Rahmen anderer Schalterserien mit einem Rahmeninnenmaß von 55x55mm eingesetzt werden, wie: Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX Jung: A5 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas Berker: 5.1, B.1, B.3, B.7 Glas

Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei

<b>GEWICHT IN KG</b>	0	<b>KANÄLE</b>	4
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 50.000
		<b>FUNKFREQUENZ</b>	2,4 GHz
		<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +65°C

### ABMESSUNGEN

**Breite:** 81mm

**Höhe:** 14mm

**Länge:** 81mm