

## PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC

### Référence

919 020 139

### Code GTIN

4015120431241

### Description du produit

- Bouton-poussoir 8x Tunable White
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires



### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Poussoirs
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

#### FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 55,5 mm x Largeur: 55,5 mm x Profondeur: 8 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,5 - 0,75 mm <sup>2</sup>

#### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 71 mm x Largeur 71 mm x Hauteur/profondeur 21,5 mm
Poids	106 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-10 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc

#### RACCORDEMENT

Système de commande	DALI
Classe de protection	III

#### AUTOMATISATION

Tension de bus	9,5 - 24 VDC
----------------	--------------

## PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC

**Référence**


919 020 139

**Code GTIN**

4015120431241

**Dimensions**

---

**Description détaillée du produit**

---

- Bouton-poussoir 8x
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires dans les salles de classe
- Fonctions standard : marche, arrêt, variateur
- Quatre scènes de lumière peuvent être sélectionnées