

## PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC

### Numero articolo

EC10431241

### GTIN

4015120431241



### Descrizione del prodotto

- Pulsante a 8 vie
- Per controllare gli scenari luminosi e disattivare manualmente le luci nelle aule scolastiche
- Funzioni standard: on, off, dimmeraggio
- È possibile richiamare quattro scenari luminosi

### Dati tecnici

#### GENERALE

Categoria dispositivo	Pulsante
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

#### ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Parete
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 55,5 mm x Larghezza di montaggio: 55,5 mm x Profondità di integrazione: 8 mm,
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	0,5 - 0,75 mm <sup>2</sup>

#### ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 71 mm x Larghezza 71 mm x Altezza/profondità 21,5 mm
Peso	106 g
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-10 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco

#### VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI
Classe di protezione	III

#### AUTOMAZIONE


Tensione del bus	9,5-24 V CC
------------------	-------------

## PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC

**Numero articolo**      **GTIN**  
EC10431241              4015120431241

### Disegno quotato

---



### Descrizione dettagliata del prodotto

---

- Pulsante a 8 vie
- Per controllare gli scenari luminosi e disattivare manualmente le luci nelle per aule scolastiche
- Funzioni standard: on, off, dimmeraggio
- È possibile richiamare quattro scenari luminosi