

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ WIFI PLUG CH

SMART+ Plug | Spina con presa intelligente per controllare dispositivi non smart con tecnologia WiFi, abbinabile al telecomando



Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili

Vantaggi del prodotto

- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici
- Connessione semplice dei device elettrici attraverso attacchi standard
- Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi
- Elevata potenza di commutazione: fino a 2.300 W / 10 A
- Protocollo di rete: WiFi
- Contatore di energia
- Pianificazione



DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50 Hz

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	98,00 g
Lunghezza	76 mm
Larghezza	51 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	51 mm
Altezza	73 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	73 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
---------------------------------------	--------

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+35 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------	---------------------------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza	I
---------------------	---

Grado di protezione

IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC (con almeno Android 4.4 o iOS 9.0)

Consigli per la sicurezza

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare lo SMART+ Plug in insieme ad attrezzature mediche
- Da collegare a un interruttore automatico (per max. 10 A)

DOWNLOAD

Documenti e certificati



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075586444	Astuccio 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	143.00 g	0.46 dm ³
4058075586451	Cartone di spedizione 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	521.00 g	2.63 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.