

URMET-TÜRSPRECHANLAGEN

Note 2 - ZWEIFAMILIENHAUS WLAN Farb Video-Set



ART : 1723/96

E-No: 000 000 000

NOTE2 Wifi Zweifamilienhaus WLAN Set

Türsprechanlagen - Set mit Wifi aufrüstbar auf 4 Monitore und 2 Call-Me-Panels, die in den Monitoren enthalten sind
Videoüberwachungsfunktion 4 Kameras
Bildspeicher und Audio-"Post-it" Zugangskontrolle durch mitgelieferte Transponderschlüssel oder durch Tastatur (optionales Modul) Barrierefreiheit
gesetzeskonform Integrierte YOKIS
Hausautomationssteuerungen (8 Funksteuerungen)
Rufübertragung auf Smartphone Senden von SMS-Benachrichtigungen bei Einbruchalarm zum Beispiel

Das Set enthält:

2 MONITORE + BEFESTIGUNGSBÜGEL:

- MODO Freisprecheinrichtung in Farbe mit weissem ABS-Glanzlack.
- Integriertes Wifi für die Übertragung von Anrufen auf das Smartphone über die Internetbox des Bewohners
- 7" (18 cm) Farb-LCD-Touchscreen.
- Mitgelieferte Metallhalterung für die Wandmontage mit Höhenverstellung.
- Achsabstand der Befestigung angepasst an das Gehäuse Ø 60 mm
- Aufputzmontage. Unterputzmontage mit optionalem Bausatz Nr. 1723/60.
- Menü für den Zugriff auf Einstellungen und Konfiguration.

- Videospeicher für 32 x 10-Sekunden-Clips, die auf Micro-SD gespeichert werden.
- Audio "Post-it ": Aufnahme und Abspielen einer internen Nachricht an die Bewohner.
- Einstellung des Klingelpegels + Abschaltung bei Lichtsignal.
- Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Farbe.
- 5 Melodien zur Auswahl + 1 anpassbar durch den Benutzer.
- Steuerungen: Türöffnung, motorisierte Toröffnung und 8 Funkgeräte (Aussenbeleuchtung, Rollläden usw.), 6 individuell gestaltbare Szenarien.
- Videoüberwachung mit Anzeige der Bilder des Strassenschildes und von 4 Kameras (optional).
- Funktionsanzeigen: Klingeln aus, Tür offen, Nachrichten.
- Integrierte Magnetschleife. Kompatibel mit Hörgeräten für Hörgeschädigte.
- 1 Ausgang für zusätzliche Klingel oder drahtloses Läuten.
- 2 Ausgänge auf Trockenkontakt für zusätzliche Befehle.

URMET-TÜRSPRECHANLAGEN

Note 2 - ZWEIFAMILIENHAUS WLAN Farb Video-Set

- 1x 12 Vdc - 250 mA Ausgang für die Versorgung eines Detektors oder einer Kamera
- 1x Eingang zum Anschluss einer Überwachungskamera oder der 4-Kamera-Schnittstelle.
- 1x Eingang zum Anschluss eines Präsenzmelders.
- 1x Eingabe für eine Schachttürklingel.
- Abmessungen (HxBxT): 142 x 202 x 22 mm.
- *Funktioniert mit der kostenlosen Anwendung "Urmec CallMe", verfügbar auf Android oder iOS. Ermöglicht Ihnen: - Ihren Besucher von Ihrem Smartphone aus zu sehen
- mit ihm/ihr chatten
- 2 Zugänge öffnen (zum Beispiel: eine Tür und ein Tor)
- den Anruf ablehnen
- Sie können auch zwischen Smartphones oder zwischen dem Monitor und dem Smartphone kommunizieren.
- Anrufe können an bis zu 4 Smartphones weitergeleitet werden.
- Verbindung mit der Home-Box über Wifi
- Ethernet-Schnittstelle: 10/100 Mbps.

1X 2-TASTEN-MIKRA-SPRECHSTELLE:

Externes Rufmodul für 2-Draht-Videoinstallation.

- IP 55, IK 7. Aufputzmontage. Unterputzmontage mit optionalem Bausatz Art. 1723/50
- Lautsprecher mit mehr als 100 dB, Farbkamera + weiße Leuchtdioden mit hoher Helligkeit und leuchtende Ruftasten.
- Signalisierung durch Leds und Töne in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Zugänglichkeit für behinderte Menschen.
- Horizontaler Blickwinkel: 113°, vertikaler Blickwinkel: 92°.
- Graue Zamak-Frontplatte.
- Integrierter Zutrittskontrollleser Bis zu 20 Ausweise können gespeichert werden
- Übermittlung einer Willkommensnachricht an die Besucher
- Anschluss des Exit-Taster
- Steuerung der Öffnung des elektrischen Türschlosses mit Hilfe einer 12-V-Spannung, zeitgesteuert für 1, 3, 6, 9 Sekunden.
- Steuerung der Öffnung des motorisierten Tores über einen potentialfreien Trockenkontakt,
- Abmessungen (HxBxT): 180 x 100 x 28 mm.

URMET-TÜRSPRECHANLAGEN

Note 2 - ZWEIFAMILIENHAUS WLAN Farb Video-Set

1 NETZGERÄT :

Stromversorgung: 230 V/34,5 Vdc 50W.

Elektronischer Schutz durch PTC.

Ermöglicht die Versorgung von maximal 2 Platten,
2 Monitoren, 1 Kamera und 1 Infrarotdetektor.

Modulare DIN-Schienenbox mit 6 Modulen.

1x 2-DRAHT-BUSKOPPLER:

Ermöglicht den Anschluss eines 2-Draht-Busses an
die Zentrale und eines 2-Draht-Busses an den
Hauptmonitor und eventuelle Nebenmonitore.

Modulares DIN-Schienen-Gehäuse mit 2 Modulen.

5 FARBIGE TRANSPONDERSCHLÜSSEL:

- Sie werden vor der MIKRA-Türstation angebracht und steuern das elektrische Schloss der Tür.
- Verstärkungsöse aus Metall, wasserdicht nach IP68, Schalgfest IK8. Beständig gegen Maschinenwäsche.
- Frequenz 13,56 MHz.
- 5 verschiedene Farben, eine für jedes Mitglied der Familie: gelb, grün, khaki, rosa, transparent.
- Abmessungen (BxHxT): 50 x 35 x 7 mm.

2 DISKRETE KLEBETRANSPONDERCHIPS:

- Sie funktionieren wie farbige Abzeichen.
- Sie können auf jeden Träger geklebt werden: Karte, Mobiltelefon, ...

1 PROGRAMMIERKARTE :

Ermöglicht das Einlesen und Entwertung von
Ausweisen und Transponder durch einfaches
Vorzeigen vor dem MIKRA-Tastenfeld ohne
Demontage.

ZUBEHÖR :

- Zusätzlicher Monitor: Art. 1723/73 und sein Netzteil 1723/22.
- Zusätzlicher Wifi-Monitor: Art. 1723/98
- Schnittstellenbox für 2 Türstationen Art. 1723/51.
- Zusätzliche Türstation Art. 1723/12
- Zamak Unterputzdose für Türstation Art. 1723/50.
- Farbüberwachungskamera für den Aussenbereich mit Infrarot-LEDs für Nachtsicht Art. 1092/250A
- Schnittstelle für 4 Überwachungskameras Art. 1723/69.
- Infrarot-Präsenzmelder Art. 1033/132.
- Satz von 5 Abzeichen + 1 Klebechip Art. 1723/102.
- Kontakt zum Öffnen der Tür Art. 1033/706.