

URMET INTERFON



7 Zoll Freisprecheinrichtung Monitor

MONITOR + BEFESTIGUNGSBÜGEL

- MODO Freisprecheinrichtung in Farbe mit weißem ABS-Glanzlack.
- Integriertes Wifi für die Übertragung von Anrufen auf das Smartphone mit der kostenlosen Anwendung "Urmec CallMe",
- 17,78 cm (7") TFT Farb-Display
- Mitgelieferte Metallhalterung für die Wandmontage mit Höhenverstellung.
- Achsabstand der Befestigung angepasst an das Gehäuse Ø 60 mm.
- Aufputzmontage. Unterputzmontage mit optionalem Bausatz Nr. 1723/60.
- Menü für den Zugriff auf Einstellungen und Konfiguration.
- Videospeicher für 32 x 10-Sekunden-Clips, die auf Micro-SD gespeichert werden.
- «Audio Post-it»: Aufnahme und Abspielen einer internen Nachricht an die Bewohner.
- Einstellung des Klingelpegels + Abschaltung bei Lichtsignal.
- Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Farbe.
- 5 Melodien zur Auswahl + 1 anpassbar durch den Benutzer.
- Steuerungen: Türöffnung, motorisierte Türöffnung und 8 Funkgeräte

Monitor WLAN Für Note 2 Note 2 ERP Set



ART : 1723/98

E-No: 000 000 000

(Außenbeleuchtung, Rollläden usw.), 6 individuell gestaltbare Szenarien.

- Videoüberwachung mit Anzeige der Bilder des Straßenschildes und von 4 Kameras (optional).
- Funktionsanzeigen: Klingeln aus, Tür offen, Nachrichten.
- Integrierte Magnetschleife. Kompatibel mit Hörgeräten für Hörgeschädigte.
- 1 Ausgang für zusätzliche Klingel oder drahtloses Läuten.
- 2 Ausgänge auf Trockenkontakt für zusätzliche Befehle.
- 1 Ausgang 12 VDC - 250 mA für die Stromversorgung eines Detektors oder einer Kamera.
- 1 Eingang zum Anschluss einer Überwachungskamera oder der 4-Kamera-Schnittstelle.
- 1 Eingang für den Anschluss eines Präsenzmelders.
- 1 Eingabe für eine Schachttürklingel.
- Abmessungen (HxBxT): 142 x 202 x 22 mm.

ZUBEHÖR :

- Netzgerät für Zusatz monitor Art.1723/22.
- Unterputz-Gehäuse Art. 1723/60
- Tischadapter Art. 1723/52.