

URMET INTERPHONES



NOTE2 Wifi 2 familles

Kit interphone villa wifi évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines call me inclus dans le(s) moniteur(s)
Fonction vidéosurveillance 4 caméras Mémoire d'image et "Post-it" audio Contrôle d'accès par badges inclus ou par clavier (module optionnel)
Conforme Loi Accessibilité Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio) Transfert d'appel sur smartphone Envoie de SMS d'alerte sur alarme détection intrusion par exemple

Le kit contient :

2 MONITEURS+ ÉTRIERS DE FIXATION:

- Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Wifi intégré pour transfert d'appel sur smartphone via la box internet du résident
- Écran tactile LCD couleur 7" (18 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 60 mm.
- Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel réf. 1723/60.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.

Kit vidéo Note 2 Wifi couleur 2 boutons



ART : 1723/96

E-No: 000 000 000

- Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes sauvegardante sur micro SD.
- "Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix + 1 personnalisable par l'utilisateur.
- Commandes : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, et 8 radios (éclairage extérieur, volants roulants, ...), 6 scénarios personnalisables.
- Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue et de 4 caméras (en option).
- Voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.
- 2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.

URMET INTERPHONES

- 1 sortie 12 Vcc - 250 mA pour alimentation d'un détecteur ou d'une caméra.
- 1 Entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
- 1 Entrée pour branchement d'une détecteur de présence.
- 1 Entrée bouton de sonnerie porte palière.
- Dimensions (HxLxP) : 142 x 202 x 22 mm.

*Fonctionne avec l'**application gratuite et sans abonnement "Urmec CallMe"**, disponible sur Android ou iOS. Permet depuis votre smartphone :

- visualiser votre visiteur

- converser avec lui

- ouvrir 2 accès (par exemple : une porte et un portail)

- refuser l'appel

Vous pouvez également communiquer entre smartphones ou entre le moniteur et le smartphone.

Les appels peuvent être transférés vers 4 smartphones maximum.

- Connexion à la box de la maison en Wifi.
- Interface Ethernet : 10/100 Mbps.

Kit vidéo Note 2 Wifi couleur 2 boutons

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA 2 BOUTONS :

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- IP 55, IK 7. Pose en saillie. Montage encastré avec le kit optionnel réf.1723/50
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touches d'appel lumineuse.
- Signalisation par leds et tonalités conforme à la loi accessibilité des personnes handicapées.
- Angle de vue horizontal : 113°, vertical : 92°.
- Façade en zamac gris.
- Lecteur de contrôle d'accès intégré. Jusqu'à 20 badges mémorisables.
- Diffusion d'un message d'accueil des visiteurs.
- Raccordement du bouton poussoir de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1, 3, 6, 9 secondes.
- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.

URMET INTERPHONES

Kit vidéo Note 2 Wifi couleur 2 boutons

1 ALIMENTATION :

- Alimentation : 230 V/34,5 Vcc 50W. Protection électronique par PTC.
- Permet d'alimenter au maximum 2 plaques, 2 moniteurs, 1 caméra, 1détecteur infra-rouge.
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
- Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

5 BADGES DE COULEUR :

- Présentés devant la plaque de rue MIKRA, ils commandent la serrure électrique de la porte.
- Oeillet métallique de renfort, étanche IP68, antichoc IK8. Résistant au lavage en machine.
- Fréquence 13,56 MHz.
- 5 coloris différents, un pour chaque membre de la famille : jaune, vert,kaki, rose, transparent.
- Dimensions (LxHxP) : 50 x 35 x 7 mm.

2 PUCES DISCRÈTES ADHÉSIVES :

Elles fonctionnent comme des badges de couleur.

- Elles peuvent être coller sur tout support : carte, téléphone portable,...

1 CARTE DE PROGRAMMATION :

- Permet de valider et invalider les badges et les puces, par simple présentation devant la plaque de rue MIKRA sans démontage.

ACCESSOIRES :

- Moniteur supplémentaire : réf. 1723/73 et son alimentation 1723/22.
- Moniteur supplémentaire Wifi : réf. 1723/98
- Boîtier interface 2 plaques de rue réf. 1723/51.
- Plaque de rue supplémentaire réf. 1723/12
- Boîtier d'encastrement zamak pour plaque de rue réf. 1723/50.
- Caméra couleur de surveillance extérieure avec leds infrarouges pour vision nocturne réf. 1092/250A.
- Interface 4 caméras de surveillance réf. 1723/69.
- Détecteur infrarouge de présence réf. 1033/132.
- Lot de 5 badges + 1 puce adhésive réf. 1723/102.
- Contact d'ouverture de porte réf. 1033/706.