

Module touche d'appel TM 612-1 SM 200035516-00

#### Description du produit

Module touche avec porte-étiquette et 1 touche d'appel séparée avec symbole cloche.

#### Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) I x H :65 x 94Touche d'appel (mm) I x H :24 x 49Indice de protection :IP 54

Température ambiante :  $-20 \, ^{\circ}\text{C} \, \text{à} +55 \, ^{\circ}\text{C}$ Dimensions (mm) l x H x P :  $99 \, \text{x} \, 99 \, \text{x} \, 27$ 

#### Informations articles

RéférenceDésignationCouleur / FinitionGC (groupe de condition)Code articleTM 612-1 SMModule touche d'appelArgent métalliséA200035516-00

#### Accessoires

RéférenceDésignationCouleur / FinitionGC (groupe de condition)Code article (groupe de condition)Vario 611 SMStylo de retoucheArgent métallisé0210007117-00

#### Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-1	Bornier	Noir	E	210007296-00
TM 612-1, BTM 650-01 SM	Touche de sonnerie sans symbole cloche	Argent métallisé	E	200034797-00
TM 612-1, BTM 650-01 SM	Plaquette de nom complète	Argent métallisé	E	200029784-00
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 SM	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Argent métallisé	E	200029800-00



Module touche d'appel TM 612-1 SM

200035516

Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 61x, BTM 650	Insert de marquage pour plaquette o nom	le Blanc	E	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00



Module touche d'appel TM 612-1 SM 200035516

Page 3





Module touche d'appel TM 612-1 SM

200035516

Page 4

Vario 611 Instructions de montage	Information produit	723 kB	télécharger
TM 612	Déclaration de conformité	715 kB	télécharger
	Information complémentaire	140 kB	télécharger
	Manuel système	2,5 MB	télécharger