



Modulo porter
TLM 612-02 W
200036810-00

Descrizione del prodotto

Modulo porter nel sistema 1+n per Siedle Vario con altoparlante e microfono integrati.

Prestazioni:

- Griglia anteriore in policarbonato resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Altoparlante, volume regolabile
- Microfono ad elettrete di lunga durata
- Tasto luce a potenziale zero con simbolo luce illuminato a LED
- Contatti di lavoro per luce e apriporta, attivabili senza cablaggio supplementare tramite montante già presente
- Possibile collegamento di un controller di commutazione/comando a distanza SFC 602-... e/o di un controller apriporta CTÖ 602-...
- Possibile collegamento di un modulo serratura a codice COM 611-... e/o di un modulo di chiamata a display DRM 612-... per l'immissione di chiamata digitale
- Possibile attivazione del feedback acustico all'azionamento di un tasto di chiamata

Dati tecnici

Tipo di contatto:	2 contatti normalmente aperti 24 V, 2 A
Tempo di attivazione:	3 sec.
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Tipo di protezione:	IP 54
Altezza di montaggio (mm):	9
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 35

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
TLM 612-02 W	Modulo porter	Bianco	A	200036810-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 W	Vernice per riparazioni	Bianco	0	210007116-00

Pezzi di ricambio



Modulo porter
TLM 612-02 W

200036810


Pagina 2

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Altoparlante	Altro	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfono	Altro	E	210011867-00
TLM 612-...	Blocco di connessione	Nero	E	210007290-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... W	Tasto luce con icona luce	Bianco	E	200029096-00
Vario 611	Guarnizione perimetrale i moduli	Grigio	E	210007484-00

Modulo porter
TLM 612-02 W

200036810

Pagina 3





Modulo porter
TLM 612-02 W
200036810
Pagina 4

TLM 612-...	Dichiarazione di conformità	1,6 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare
	Manuale del sistema	2,5 MB	scaricare