

ARTICLE NO. 5452

DOTLUX Télécommande longue portée pour luminaire LED pour locaux humides MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K givré avec capteur radar (2822-840120/2822-940120)



page de l'article

- Télécommande à portée augmentée pour régler les fonctions du capteur MISTRAL
- Convient pour une hauteur de point lumineux à partir de 4m
- Une télécommande peut être utilisée pour autant de luminaires MISTRALsensor que l'on veut.
- La télécommande doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages.
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
- Plage de portée par dip switch 5m/10m/15m
- Capteur de lumière du jour (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux désactivé)
- Durée d'éclairage (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min)
- Durée de rémanence (0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / en continu)
- Luminosité de la persistance (10% / 20% / 30% / 50%)
- Zone de détection (25% / 50% / 75% / 100%)

CATÉGORIE DE PRODUITS EC000678_Fernbedienung

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.1

Dimensions

Hauteur: 25mm
Longueur: 175mm
Largeur: 55mm

GARANTIE EN ANNÉES	5
SANS FIL	Non
TRANSMISSION DE SIGNAL	Infrarouge
BIDIRECTIONNEL	Non
UNIDIRECTIONNEL	Oui
AUTO-APPRENTISSAGE	Nein
AVEC AFFICHAGE	Non
PRéPROGRAMMÉ	Oui
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941006189
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	55
ABMESSUNGEN HÖHE MM	25