

ARTICLE NO. 5000-01-10V

**DOTLUX Variateur radio et à touche pour systèmes avec entrée 0-10V/1-10V Pmax=1840W
Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM**



page de l'article

- Unité de commande avec fonction de variation pour les appareils avec une entrée de 0-10 V ou 1-10 V.
- Les petites dimensions permettent une installation facile dans le faux-plafond et/ou les boîtes de distribution

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.053	TENSION D'ENTRée	176 - 240 AC/DC
		CLASSE DE PROTECTION	I
		TENSION DE SORTIE	110 - 240 AC
		GARANTIE EN ANNéES	0
		MODE DE COMMANDE	1 - 10 V
Dimensions		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
Longueur: 174mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
Largeur: 46mm		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
Hauteur: 35mm		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		BOîTIER	Boîtier en plastique
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941902779
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	46
		ABMESSUNGEN HóHE MM	35