

ARTIKEL NR. 5030-1

LED-Netzteil CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmbar KNX/Push



zur Artikelseite



- Konstantstrom Netzteil, welches per DIP-Schalter zwischen 350 und 1050mA voreingestellt werden können.

WARENGRUPPE	EC002710_LED-Betriebsgerät		
NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
GEWICHT IN KG	0,248	EINSCHALTSTROM IN A	0
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	40	TC TEMPERATUR IN °C	90
		SCHUTZKLASSE	II
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	3750 V
		AUSGANGSSPANNUNG	2 - 100 DC
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	180-295 AC / 220-417 DC
		GARANTIE IN JAHREN	2
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	180-295 AC / 220-417 DC
Länge: 124mm		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
Breite: 82mm		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
Höhe: 23mm		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941934289
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	124
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	82
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	23
		AUSGANGSSTROM IN A	0,35-1,05