



temporizzatore digitale generatore casuale

Voce n 128777
Codice EAN 7610896003622
N. ELDAS® 533 790 010
Marca MAX HAURI DEVICE



Descrizione

temporizzatore tipo 12/13 / tensione: 230V (50Hz) / corrente di esercizio: 10A carico ohmico, 2A carico induttivo / digitale / funzione: maggiore protezione da contatto e generatore casuale

Questo temporizzatore digitale per uso interno è adatto per accendere e spegnere automaticamente gli apparecchi. Il temporizzatore settimanale silenzioso può essere impostato al minuto. Con un massimo di 56 accensioni e spegnimenti settimanali, si può facilmente stabilire se l'apparecchio deve essere acceso ogni giorno o solo ogni 48 ore e nei fine settimana diversamente dai giorni feriali. Un altro vantaggio di questo temporizzatore digitale è il generatore casuale integrato (simulazione di presenza). Con questa funzione, è possibile scoraggiare gli ospiti non invitati durante la vostra assenza, in quanto l'illuminazione è sempre accesa e spenta in momenti diversi. Grazie al semplice utilizzo, è possibile programmare l'illuminazione decorativa, le lampade per acquari, i ventilatori, ecc. in pochissimo tempo e assicurarsi che gli apparecchi utilizzino l'elettricità solo quando lo si desidera. Si possono impostare fino a 10 tempi di commutazione al giorno e il tempo di accensione minimo è di 1 minuto. Per la vostra sicurezza, la presa è dotata di una protezione da contatti accidentali.

- Temporizzatore settimanale con massimo 10 posizioni di memoria (10x ON e 10x OFF)
- Commutazione al minuto
- Possibilità di commutazione aggiuntiva tramite generatore casuale
- adatto per uso interno, silenzioso
- Formazioni di blocchi nei giorni feriali
- con batteria ricaricabile incorporata, per l'impostazione del programma quando non è collegato

Capitolati

tipo

temporizzatore

funzione / specifica

digitale
generatore casuale

intervallo minimo

1min

grado di protezione (IP)

IP20

colore

bianco

lunghezza

130.0 mm

larghezza

60.0 mm

altezza

80.0 mm

peso netto

0.164 kg