

## Scatola per sistemi di supporto dei cavi. Sistema modulare AK2



### Frontale AK2 a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4 pin H07V-U, out: 2x 4 pin n/b L1+L2, 125x100x42 mm, rosso

- Ad esempio, per l'alimentazione e la commutazione dell'illuminazione di emergenza con l'alimentatore di emergenza.
- Munito di filo VD da 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura.
- Adatta a WAGO WINSTA® MIDI e/o Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>         | <b>AT7722</b>       |
| E-No:                         | 127917309           |
| EAN:                          | 8712259328645       |
| Lunghezza                     | 125 mm              |
| Larghezza                     | 100 mm              |
| Profondità                    | 42 mm               |
| Numero di poli Collegamento   | 4 poli              |
| Anzahl Abgang Steckverbinder  | 2 x                 |
| Polzahl Abgang Steckverbinder | 4 polig             |
| Farbe Abgang Steckverbinder   | nero                |
| Precablaggio                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Classe di protezione          | IP20                |
| Tipo di montaggio             | A scatto            |
| Colore                        | rot                 |
| Invio                         | 10                  |

Il sistema modulare AK2 permette di coprire un'ampia gamma di applicazioni poiché offre la soluzione giusta per ogni tipo di installazione. Questo sistema modulare comprende una scatola base, un frontale e accessori per il fissaggio in numerose varianti. Diventa quindi possibile assemblare scatole per l'installazione elettrica a scatto configurate in modo personalizzato.

