

## AK2 100% steckbar



### Steckbar 100% Gehäuse AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4pol sw, out:3x3pol swL1, 1x4pol L1+2, inkl. Montageplatte gewinkelt

- 4-poliger Ein- und Ausgang mit Selbstverriegelung für eine geschaltete und eine direkte Phase.
- Deckel mit 1x4p + 3x3p-Gehäuse inkl. Selbstverriegelung.
- Set Kunststoff-Montagewinkel für schnelle "Klick"-Montage auf allen gängigen Kabeltragsystemen.
- Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>AT4745</b>       |
| E-Nr.:                      | 127919919           |
| EAN:                        | 8712259328010       |
| Länge                       | 215 mm              |
| Breite                      | 95 mm               |
| Tiefe                       | 70 mm               |
| Polzahl Anschluss           | 4 polig             |
| Abgang Steckverbinder L1    | 3x 3polig, schwarz  |
| Abgang Steckverbinder L1/L2 | 1x 4polig, schwarz  |
| Vorverdrahtung              | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsspannung          | 400 V               |
| Schutzart                   | IP20                |
| Versiegelt                  | Ja                  |
| Einsatztemperatur           | - 40°C / + 70°C     |
| Farbe                       | lichtgrau           |
| Halogenfrei                 | Ja                  |

Das Verteilergehäuse „AK2 100% steckbar“ beschleunigt die Elektro-Installation an und in den verschiedensten Kabeltragsystemen unterschiedlicher Hersteller. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Kabelrinne oder Gitterrinne handelt – der AK2 passt immer. Er kommt als komplett konfektionierte und damit anschlussfertige Einheit auf die Baustelle. Hier müssen nur noch die Leitungen nach Plan eingesteckt werden.

- Anschlussfertige Verteilergehäuse für die schnelle und sichere Installation von vorkonfektionierten Komponenten
- 3-, 4- oder 5-polige Varianten
- Komplett bestückt und vorverdrahtet mit Steckverbindern oder als 2- bzw. 4-fache Schuko® Steckdose
- Befestigungslösung für alle gängigen Kabeltragsysteme
- Für Installationssteckverbinder aller namhaften Hersteller