

ALADIN Bell II / Funkglocke

Für Steckdose T13

ALADIN Bell ist eine mobile Funkklingel mit Ansteuerung über berührungsloser ALADIN Wave Näherungsschalter, Funktaster oder Fenster-/Türkontakte. Es stehen bis zu 10 verschiedene Klingeltöne zur Verfügung. Es können verschiedenen Sendern unterschiedliche Klingeltöne zugeordnet werden. Die Lautstärke kann am Gerät eingestellt werden. Signalweiterleitung an zusätzliche ALADIN Bell möglich. Es können bis zu 16 Sender zugeordnet werden.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300349	205 740 969	weiss

Funktion:

Zum mobilen Einsatz in jeder T13-Steckdose
Klingel-Signal mit 75dB / 3m
10 Signaltöne wählbar
Unterschiedliche Signaltöne an verschiedene Sender zuweisbar
Optische Anzeige eines Signals während 5 min
Mehrere ALADIN Bell können in Serie verbunden werden (Weiterleitung)
Ansteuerung via ALADIN Wave (berührungslos) / 300050 oder alle Funktaster

Einsatzbereich:

Berührungsloses Ansteuern der Funkklingel mit ALADIN Wave (zum Hygiene-Schutz / Covid)
Schnelle Montage / Mobiler Einsatz
Arztpraxen, Spitäler, Heime, Öffentliche Bauten, Gewerbe etc.
Zur Erweiterung des ALADIN Funkampel-Systems



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Spannungsversorgung:	230V~ / 50 Hz
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	DE
Einbindung mit/in:	■ ALADIN EnOcean-Funksender ■ Ampel-System
Steuerung/Verwendung:	■ Div. Steuern und Schalten
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Montage:	In Steckdose T13

Lieferumfang:

1 x ALADIN Bell II
Manual in D / F