



Art.-Nr.: YMOCA-DAMA CASA DALI Master Steuermodul

NEUHEIT!

Das CASA DALI Master Modul bietet die kabellose Steuerung von DALI Leuchten/Netzteilen. Dabei ermöglicht die großzügig ausgelegte DALI-Busstromversorgung von max. 100mA die Anbindung mehrerer DALI Leuchten/Netzteile an ein Modul. Daraus ergibt sich für den Anwender ein entscheidender Kostenvorteil. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.



TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Verbrauch Standby	0,9 W
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
schaltzyklen	50.000
Lastarten	Ohmsche Last
Kommunikationsart	Bluetooth, Wireless, Casambi, DALI 1, DALI 2
Dimmungsart	DALI
schaltausgang	1.750 W
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Inside	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	II
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 C°
Gehäusetemperatur max., tc	60 C°



Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	143 mm
Produktmaße B	47 mm
Produktmaße H	29 mm
Verpackungsmaße L	162 mm
Verpackungsmaße B	51 mm
Verpackungsmaße H	31 mm