




WH50548705A



### kallysto AM11 R/TV prise de passage 2GHz 11dB + plaque frontal pour combin. Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Atténuation

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10.50 dB |
| Atténuation de passage à 860 MHz      | 2.70 dB  |

##### Raccordement

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Prise de passage |
|---------------------------|------------------|

##### Fréquence

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Bande passante          | 5 - 2000 MHz |
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |

##### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

##### Matériau

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Duroplast |
| Couleur  | Noir      |
| Code RAL | 9005      |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur                           | 39 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 32 mm |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |