SSS SIEDLE

Alimentatore
NG 402-03

200033590-00

Descrizione del prodotto

Alimentatore per il sistema 6+n e per l'amplificatore di rete telefonica PVG 402-…

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Corrente d'esercizio:	200 mA
Tensione di uscita:	8,3 V DC regolata, 12 V AC
Corrente iniziale:	2 A AC, 0,4 A DC
Protezione:	lato primario, Si1 T 200 mA L
Tipo di protezione:	IP 20
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare:	6
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	107 x 89 x 60

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
NG 402-03	Alimentatore	Nero	A	200033590-00

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
NG 402/602-...	Portafusibili	Altro	E	210005106-00
T 0,2 A/250 V	Fusibile 5x20 mm	Altro	E	210007481-00
T 0,63 A/250 V	Fusibile 5x20 mm	Altro	E	210007482-00

Alimentatore
NG 402-03

200033590

Alimentatore
NG 402-03

200033590

NG 402-03 Alimentatore	Opuscolo informativo sul prodotto	378 kB	scaricare
	Dichiarazione di conformità	617 kB	scaricare
Citofonia e comunicazione interna Parte 1, Edizione A Progettazione e installazione 6+n	Manuale di progettazione	4,4 MB	scaricare
Citofonia e comunicazione interna Parte 2, Edizione A Informazione per la progettazione e l´installazione 6+n	Manuale di progettazione	4,7 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare