DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5116

CASAMBI DALI-Schnittstelle/Gateway passiv

zur Artikelseite

- CASAMBI zu DALI Gateway
- Ideal für DALI Gruppensteuerung (max. 64DALI Geräte mit DALI-Stromversorgung Art.5119)
- Bis zu 250DALI Geräte pro Schnittstelle in abhängig von der DALI-Stromversorgung (max. 250mA=249Geräte)
- Durchverdrahtbare DALI-Schnittstelle zum komfortablen Regeln von DALI-Lichtquellen via Casambi App
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- passives Gerät, externe Stromversorgung über DALI-Leitung notwendig! Kompatibel zu DALI-Stromversorgung (Art-Nr. 5119)
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- Steuerung von DALI Komponenten über CASAMBI
- Steuerung von CASAMBI Komponenten über DALI
- DALI Einzeladressierung oder DALI Gruppensteuerung/Broadcast
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

WARENGRUPPE	EC002924_Steuergerät für Leuchten
NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.015

ABMESSUNGEN

Länge: 40mm
Breite: 36mm
Höhe: 14mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	9,5-22,5 DC
GARANTIE IN JAHREN	2
GEEIGNET FüR EINBAUMONTAGE	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	9,5-22,5 DC
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
BEG FöRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941010729
ABMESSUNG LäNGE IN MM	40
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	36
ABMESSUNGEN HöHE MM	14