

Verteilergehäuse für Licht-Steuerungen. AK2 DALI.



Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, out: 2x5pol DALI blau

- Für DALI-gesteuerte Beleuchtung.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Snap-in Buchse WAGO WINSTA® MIDI
- 5-polig für DALI-Anwendungen
- Steckverbinder sind selbstverriegelnd, werkzeu glösbar
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²

Artikel-Nr.:	AT7739
E-Nr.:	127917349
EAN:	8712259336633
Länge	125 mm
Breite	100 mm
Tiefe	42 mm
Anschluss Aderleitung	5 polig
Abgang Steckverbinder	2 x 5 polig, blau
Vorverdrahtung	2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Befestigungsart	Aufrasten
Farbe	grau - RAL 7035
Versand	10

Die Frontteile der AK2 DALI Serie bieten Lösungen wenn die Lichtsteuerung in der Gebäudeinstallationstechnik mittels DALI Standard ausgeführt wird. Wie auch die Beleuchtungskomponenten über eine DALI Schnittstelle verfügen, sind die Frontteile mit DALI Steckverbindern ausgestattet. Somit lassen sich auf Basis des AK2 Baukastens flexible Anwendungen in der Gebäudeautomation realisieren um bspw. Leuchtengruppen schnell und einfach zu verkabeln und individuell zu steuern.