

ARTIKEL NR. 4256-24

LED-Netzteil CV 24V/DC 100W 4A IP20 für DIN-Schienenmontage



zur Artikelseite

- Einphasen Schaltnetzteil für Hutschienenmontage
- berührungsgeschützte Schraubanschlüsse durch geschlossene Bauform
- Strombegrenzung des Netzteils ermöglicht einen Überlastschutz

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.398

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 100

ABMESSUNGEN

Länge: 100mm

Breite: 55mm

Höhe: 90mm

EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
POWER-FACTOR	0,95
EINSCHALTSTROM IN A	0
AUSGANGSSPANNUNG	24 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	85-264 AC / 120-370 DC
GARANTIE IN JAHREN	3
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	85-264 AC / 120-370 DC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein

DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Metallgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941901869
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	100
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	55
ABMESSUNGEN HÖHE MM	90
AUSGANGSSTROM IN A	4