

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED-Konstantstromtreiber mit Leistungsschalter 10-12-14-16-18W

Art-Nr 174699
EAN Code 7618403119361
ELDAS®-Nr 919 390 256
Marke MAX HAURI LUCE



Beschreibung

LED-Konstantstromtreiber mit Leistungsschalter 10-12-14-16-18W / Ausgangsstrom: 230-280-335-390-430mA / Vout: 30-40V / Ta: -25 bis +45°C / AC/DC

Unser hochwertiger LED-Konstantstromtreiber ermöglicht eine konstante Stromversorgung der LEDs um eine stabile Leistung und maximale Energieeffizienz gewährleisten zu können. Durch den geringen Ripplestrom ist dieser LED-Konstantstromtreiber geräuscharm und zudem auch flickerfrei. Zusätzlich verfügt er über einen Leerlaufschutz sowie Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Dank dem integrierten Leistungsschalter kann die Leistung manuell auf 10, 12, 14, 16 und 18W eingestellt werden.

- Geräuscharm dank geringem Ripplestrom
- Flickerfreies Licht
- Leerlaufschutz sowie Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- Umschaltbare Leistung

Spezifikationen

Betriebsgeräteart	LED-Konstantstromtreiber
primär	230VAC
Ausgangsspannung	30.0 V 40.0 V
Ausgangsstrom	230.00 mA 280.00 mA 335.00 mA

	390.00 mA
	430.00 mA
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausgangsleistung	10 W
	12 W
	14 W
	16 W
	18 W
Ohne Dimmfunktion	ja
Schutzklasse	II
Länge	103.0 mm
Breite	39.0 mm
Höhe	28.0 mm
Nettogewicht	0.089 kg