



WH41820305C



basico encastré complet: 2x Prise de charge USB-A 12W + T13 Noir

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
Courant assigné nominal	13 A

#### Tension

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	47.3 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	39.8 mm
Profondeur de montage	7.5 mm

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

#### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

#### Textes

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A

---

**Textes**

---

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---

Type de raccordement Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS Oui