



WH103407F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Abmessungen

Einbautiefe	33 mm
Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	52 mm

Texte

Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja