

Scatola per sistemi di supporto dei cavi. Sistema modulare AK2



Frontale AK2 a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4 pin H07V-U, out: 2x 4 pin n/b L1+L2, 125x100x42 mm, rosso

- Ad esempio, per l'alimentazione e la commutazione dell'illuminazione di emergenza con l'alimentatore di emergenza.
- Munito di filo VD da 2.5 mm².
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura.
- Adatta a WAGO WINSTA® MIDI e/o Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

Numero Ordine:	AT7722
E-No:	127917309
EAN:	8712259328645
Lunghezza	125 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	42 mm
Numero di poli Collegamento	4 poli
Anzahl Abgang Steckverbinder	2 x
Polzahl Abgang Steckverbinder	4 polig
Farbe Abgang Steckverbinder	nero
Precablaggio	2,5 mm ²
Classe di protezione	IP20
Tipo di montaggio	A scatto
Colore	rot
Invio	10

Il sistema modulare AK2 permette di coprire un'ampia gamma di applicazioni poiché offre la soluzione giusta per ogni tipo di installazione. Questo sistema modulare comprende una scatola base, un frontale e accessori per il fissaggio in numerose varianti. Diventa quindi possibile assemblare scatole per l'installazione elettrica a scatto configurate in modo personalizzato.

