

ARTICLE NO. 5000-04-CV

DOTLUX Variateur radio et à bouton-poussoir pour systèmes de 12-36 V DC Pmax=360-860W, 4 sorties. RX-radio



page de l'article

- Unité de commande sans fil avec fonction de variation pour LED monochromes
- 4 sorties max. 8A
- 3 entrées de câble
- décharge de traction intégrée

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.012	CLASSE DE PROTECTION	I
		TENSION DE SORTIE	12 - 36 DC
		GARANTIE EN ANNéES	0
		MODE DE COMMANDE	Sine Wave Reduction
Dimensions		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
Longueur: 174mm		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
Largeur: 46mm		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
Hauteur: 35mm		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		BOîTIER	Boîtier en plastique
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941904979
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	46
		ABMESSUNGEN HöHE MM	35