

AK2 100% a scatto



Scatola AK2 100% a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3 pin n/b, out: 4x 3 pin n/b L1, incl. piastra di montaggio angolata

- Ingresso e uscita a 3 poli con dispositivo di chiusura.
- Coperchio con scatola 4x3 poli con serratura.
- Set di staffe di montaggio in plastica per montaggio rapido a scatto su tutti i sistemi di supporto di cavi correnti.
- Sezione del cavo 2,5 mm².

Numero Ordine:	AT4734
E-No:	127918979
EAN:	8712259327914
Lunghezza	215 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	70 mm
Numero di poli Collegamento	3 poli
Connettore di uscita L1	4x 3poli, nero
Precablaggio	2,5 mm ²
Tensione nominale	400 V
Classe di protezione	IP20
Temperatura d'impiego	- 40°C / + 70°C
Sigillato	Sì
Colore	grigio chiaro
Senza alogeni	Sì

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre. Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.

- Scatola di distribuzione pronta per la connessione per l'installazione rapida e sicura di componenti preassemblate
- Varianti a 3, 4 o 5 poli
- Completamente allestita e precablata con connettori o come presa Schuko® doppia o quadrupla
- Soluzione di fissaggio per tutti i comuni sistemi di supporto dei cavi
- Per i connettori di installazione di tutti i produttori noti