

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3pol H07V-U, out: 6x 3pol sw L1, 125x100x42 mm, lichtgrau

- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²

Artikel-Nr.:	AT7708
E-Nr.:	127917269
EAN:	8712259325682
Länge	125 mm
Breite	100 mm
Tiefe	42 mm
Polzahl Anschluss	3 polig
Abgang Steckverbinder L1	6x 3polig, schwarz
Vorverdrahtung	2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Befestigungsart	Aufrasten
Farbe	lichtgrau
Versand	10

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.

