



WH41545605A



basico AM02 R/TV/SAT (2x IEC / 1x F) + disque frontal pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Atténuation

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Atténuation de raccordement à 2150 MHz | 2 dB    |
| Atténuation de raccordement à 860 MHz  | 5.50 dB |

##### Raccordement

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type de connexion / prise | Prise directe |
|---------------------------|---------------|

##### Fréquence

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Bande passante          | 5 - 2150 MHz |
| Technologie large bande | 5 - 2150 MHz |

##### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 3 |
|-------------------|---|

##### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Duroplast |
| Couleur  | Noir      |
| Code RAL | 9005      |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |