

Scatola di distribuzione per i comandi dell'illuminazione. AK2 DALI.



Parte frontale innestabile AK2, WAGO WINSTA® MIDI, uscita: 4x5pin DALI blu

- Voor DALI gestuurde verlichting.
- Munito di filo VD da 2.5 mm².
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura.
- Presa a scatto WAGO WINSTA® MIDI
- 5 poli per applicazioni DALI
- I connettori sono autobloccanti e sganciabili con un utensile
- Assemblato con fili di collegamento da 2,5 mm²

Numero Ordine:	AT7752
E-No:	127917369
EAN:	8712259355610
Lunghezza	125 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	42 mm
Collegamento dei fili	5 poli
Connettore di scarico	4 x 5 poli, blu
Precablaggio	2,5 mm ²
Classe di protezione	IP20
Tipo di montaggio	A scatto
Colore	grigio - RAL 7035
Invio	10

Die Frontteile der AK2 DALI Serie bieten Lösungen wenn die Lichtsteuerung in der Gebäudeinstallationstechnik mittels DALI Standard ausgeführt wird. Wie auch die Beleuchtungskomponenten über eine DALI Schnittstelle verfügen, sind die Frontteile mit DALI Steckverbindern ausgestattet. Somit lassen sich auf Basis des AK2 Baukastens flexible Anwendungen in der Gebäudeautomation realisieren um bspw. Leuchtengruppen schnell und einfach zu verkabeln und individuell zu steuern.