



WH53820307Q



**kallysto apparent complet: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant de sortie	2400 mA
Courant assigné nominal	16 A

**Tension**

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Beige
Code RAL	1015
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	54 mm
Nombre d'unités	3
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13 USB
---------------------------	-----------------------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Borne de raccordement
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Cache, porte**

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK04

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

---

**Fonctions**

---

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

---

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

---

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

---

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

---

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
------------------------	--------------------------

---

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

---

Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
----------------------	---

---

Type	Appareil gr. I
------	----------------

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---