




REN102X



### Module d'appel 2 fils 2 boutons poussoirs porte nom LED modesta

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

|          |                  |
|----------|------------------|
| Couleur  | Acier inoxydable |
| Matière  | Métal            |
| Finition | Mat              |

##### Dimensions

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensions | 120 x 120 mm |
| Hauteur    | 120 mm       |
| Largeur    | 120 mm       |

##### Tension

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tension de service | 24 - 24 V |
|--------------------|-----------|

##### Commandes et indicateurs

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Temps de fermeture du poussoir d'appel | 3 s |
| Nombre de boutons d'appels             | 2   |

##### Fonctions

|          |          |
|----------|----------|
| Fonction | Sonnerie |
|----------|----------|

##### Réglages

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
|-----------------------|---|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -20 - 55 °C |
| Température de stockage/transport | -30 - 80 °C |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |