



WH44548705Q



basico apparent complet: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB Noir

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 10.50 dB

Atténuation de passage à 860 MHz 2.70 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Prise de passage

Fréquence

Bande passante 5 - 2000 MHz

Technologie large bande 5 - 2000 MHz

Équipement

Nombre de sorties 2

Matière

Matière Duroplast

Couleur Noir

Code RAL 9005

Dimensions

Profondeur 53 mm

Profondeur de montage 53 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui