



WH405487F



Insert avec plaque de fixation: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	10.50 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	2.70 dB

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2000 MHz
Technologie large bande	5 - 2000 MHz

Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----