




PURI TRACK

Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, schwarz matt, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Halogenleuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzen auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	143390
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	85 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	50 W
Farbe	schwarz
Lichtaustritt	direkt
Länge	8.3 cm
Höhe	7.4 cm
Durchmesser	3.6 cm
Nettogewicht	0.135 kg
Bruttogewicht	0.177 kg
BIG WHITE Seite	513

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, schwarz
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005083	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, schwarz
1005080	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz